# Übersicht Stromwerte Motoren (Stand 2021.07)

Bitte beachten Sie, dass hier nur die Versionen aufgeführt sind, die von **abweichenden Stromwerten** betroffen sind. Nicht enthaltenen Versionen befinden sich aktuell noch in Prüfung.

| | | 400V 50 Hz 3~ | |
|---|---|---|---|
| | Version | Neuer Wert | Alter Wert |
| EWA 10 | 0505 | 0,6 A | 0,5 A |
| | 0905 | 0,7 A | 0,5 A |
| EWA 12 | 1501 | 0,6 A | 0,9 A |
| | 1503 | 0,7 A | 0,9 A |
| | 1505 | 0,8 A | 0,9 A |
| | 2501 | 0,7 A | 0,9 A |
| | 2505 | 1,2 A | 1,1 A |
| | 1506 | 1,0 A | 1,4 A |
| | 1509 | 1,1 A | 1,6 A |
| | 2506 | 1,2 A | 1,6 A |
| | 2509 | 1,4 A | 1,8 A |
| EWA 14 | 3501 | 1,1 A | 1,8 A |
| | 3503 | 1,2 A | 1,9 A |
| | 3505 | 1,4 A | 2,0 A |
| | 4501 | 1,1 A | 1,8 A |
| | 4503 | 1,5 A | 2,0 A |
| | 4505 | 1,6 A | 2,1 A |
| | 6003 | 1,6 A | 2,1 A |
| | 6005 | 2,0 A | 2,8 A |
| | 3506 | 1,8 A | 2,5 A |
| | 3509 | 2,1 A | 2,6 A |
| | 4506 | 2,0 A | 2,6 A |
| | 4509 | 2,4 A | 2,9 A |
| | 6006 | 2,4 A | 3,0 A |
| EWA 16 | 9003 | 1,7 A | 2,2 A |
| | 9005 | 2,9 A | 3,2 A |
| | 9203 | 2,5 A | 2,8 A |
| | 9503 | 2,8 A | 2,8 A |
| EZW 64 | 0502 | 1,1 A | 1,7 A |
| | 0504 | 1,2 A | 1,9 A |
| | 0506 | 1,3 A | 2,0 A |
| | 1002 | 1,2 A | 2,0 A |
| | 1004 | 1,3 A | 2,0 A |
| | 1006 | 1,4 A | 2,0 A |
| | 2002 | 1,3 A | 2,0 A |
| | 2004 | 1,6 A | 2,2 A |
| | 2006 | 1,8 A | 2,7 A |

| | | 230V 50 Hz 1~ | |
|---|---|---|---|
| | **Version** | **Neuer Wert** | **Alter Wert** |
| **EWA 10** | **0505** | 1,3 A | 1,6 A |
| | **0905** | 1,5 A | 1,7 A |
| **EWA 12 WH 60 mm** (Altern. EWA 10) | **0903** | 1,4 A | 1,2 A |
| **EWA 12** | **1501** | 1,4 A | 2,2 A |
| | **1503** | 1,5 A | 2,2 A |
| | **1505** | 2,9 A | 3,2 A |
| | **2501** | 1,5 A | 2,3 A |
| | **2503** | 3,0 A | 3,5 A |
| | **2505** | 3,4 A | 3,7 A |
| **EWA 14** | **3501** | 2,8 A | 4,1 A |
| | **3503** | 3,1 A | 4,5 A |
| | **3505** | 3,4 A | 4,7 A |
| | **4501** | 3,1 A | 4,4 A |
| | **4503** | 3,4 A | 4,8 A |
| **EZW 64** | **0502** | 2,6 A | 4,3 A |
| | **0504** | 2,7 A | 4,4 A |
| | **0506** | 2,9 A | 2,0 A |
| | **1002** | 2,8 A | 4,4 A |
| | **1004** | 3,1 A | 4,6 A |
| | **1006** | 3,3 A | 4,6 A |
| | **2002** | 3,3 A | 4,6 A |

| | | 120V 60 Hz 1~ | |
|---|---|---|---|
| | **Version** | **Neuer Wert** | **Alter Wert** |
| **EWA 12 WH 60 mm** (Altern. EWA 10) | **0503** | 2,6 A | 2,4 A |
| | **0903** | 2,8 A | 2,6 A |
| **EWA 12** | **1501** | 2,7 A | 3,9 A |
| | **1503** | 6,6 A | 4,5 A |
| | **2501** | 6,6 A | 4,1 A |
| | **2503** | 7,3 A | 8,6 A |

| | | 240V 60 Hz 1~ | |
|---|---|---|---|
| | **Version** | **Neuer Wert** | **Alter Wert** |
| **EWA 12 WH 60 mm** (Altern. EWA 10) | **0503** | 1,8 A | 1,3 A |
| | **0903** | 1,9 A | 1,4 A |
| **EWA 12** | **1501** | 1,9 A | 2,0 A |
| | **1503** | 3,7 A | 2,0 A |
| | **1505** | 3,8 A | 4,1 A |
| | **2501** | 3,7 A | 2,1 A |
| | **2503** | 3,9 A | 4,3 A |
| | **2505** | 4,1 A | 4,5 A |

| | | 208V 60 Hz 3~ | |
|---|---|---|---|
| | **Version** | **Neuer Wert** | **Alter Wert** |
| **EWA 12 WH 60 mm (Altern. EWA 10)** | **0503** | 0,8 A | 0,9 A |
| | **0903** | 0,9 A | 1,0 A |
| **EWA 12** | **1501** | 0,9 A | 1,6 A |
| | **1503** | 1,1 A | 1,7 A |
| | **2501** | 1,0 A | 1,7 A |
| | **2503** | 1,7 A | 2,0 A |
| | **2505** | 1,9 A | 2,3 A |
| **EWA 14** | **3503** | 2,0 A | 2,8 A |
| | **3505** | 2,5 A | 3,0 A |
| | **4503** | 2,4 A | 3,1 A |
| | **4505** | 3,2 A | 3,4 A |
| | **6003** | 3,3 A | 3,6 A |

| | | 480V 60 Hz 3~ | |
|---|---|---|---|
| | **Version** | **Neuer Wert** | **Alter Wert** |
| **EWA 12 WH 60 mm (Altern. EWA 10)** | **0503** | 0,6 A | 0,4 A |
| | **0903** | 0,7 A | 0,5 A |
| **EWA 12** | **2503** | 1,2 A | 0,9 A |
| | **2505** | 1,3 A | 1,0 A |
| **EWA 14** | **3505** | 1,4 A | 1,6 A |
| | **4501** | 1,2 A | 1,3 A |
| | **4503** | 1,4 A | 1,5 A |
| | **4505** | 1,5 A | 1,9 A |
| | **6003** | 1,5 A | 1,9 A |
| **EWA 16** | **9003** | 2,1 A | 1,8 A |